BENZİNLİ DUAL JENERATÖR 10 KVA



Genel Bilgiler

BENZİNLİ DUAL JENERATÖR 10 KVA

Teknik Bilgiler

Maksimum Güç (kW/kVA)	230 V / 7,2 kW / 9,0 kVa 400 V / 8,0 kW / 10 kVa
Sürekli Güç kW / kVA	230 V / 6,7kW / 8,5 kVa 400 V / 7,5 / 9,4 kVa
Sürekli Çıkış Akımı (A)	32,5 A - 13,5 A
Faz Sayısı	1 Monofaze - 3 Trifaze
Çıkış Voltajı (V)	230 V / 400 V
Güç Faktörü (Cos φ)	1 cos Φ
Frekans (Hz)	50 Hz
Sarım	Bakır Sargılı
Akü	Var
Gösterge Ekranı	Dijital
Motor Tipi	1 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli	460
Motor Gücü (HP)	18 Hp
Silindir Hacmi (cc)	559 cc
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı
Kullanılan Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Deposu Kapasitesi	28 L
Yakıt Tüketimi (TAM YÜKTE)	3 lt/saat
Yağ Kapasitesi (Lt)	1,1 L
Yağ Tipi	15W40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	80 dba-7m
Ağırlık (Kg)	85 kg
Boyutlar (L x W x H)	705x560x585 mm